

FESZÜLTSGESÉS SZÁMÍTÁS
"L4-B" VILÁGÍTÁSI SZAKASZ (Hosszú folyosó)
L-12L1

Bemenő adatok

Feszültség (V)	U=	48
Kábel típus	NY-Y-J 5x	2,5
Keresztmetszet (mm ²)	A1=	2,5
Keresztmetszet (mm ²)	A2=	1,67
Vezetőképeség (•)	Cu=	57
Lámpa teljesítmény (W)	P _(L) =	36
Lámpa teljesítmény (W)	P _(R) =	5

**Lámpa
darabszám**
(36W) (5W)

Feszültségesés

L*P/•/A1/U L*P/•/A2/U

L1.1. szakasz			L1.11 (V)	L1.12 (V)	L1.11+L1.12 (V)	%
Hossz (m)	L1=		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Teljesítmény (W)	P1=	0				
L1.2. szakasz			L1.21 (V)	L1.22 (V)	L1.21+L1.22 (V)	%
Hossz (m)	L2=	5	0,0263	0,0395	0,0658	0,1371
Teljesítmény (W)	P2=	36				
L1.3. szakasz			L1.31 (V)	L1.32 (V)	L1.31+L1.32 (V)	%
Hossz (m)	L3=		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Teljesítmény (W)	P3=	0				
L1.4. szakasz			L1.41 (V)	L1.42 (V)	L1.41+L1.42 (V)	%
Hossz (m)	L4=		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Teljesítmény (W)	P4=	0				
L1.5. szakasz			L1.51 (V)	L1.52 (V)	L1.51+L1.52 (V)	%
Hossz (m)	L5=		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Teljesítmény (W)	P5=	0				
L1.6. szakasz			L1.61 (V)	L1.62 (V)	L1.61+L1.62 (V)	%
Hossz (m)	L6=		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Teljesítmény (W)	P6=	0				
L1.7. szakasz			L1.71 (V)	L1.72 (V)	L1.71+L1.72 (V)	%
Hossz (m)	L7=		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Teljesítmény (W)	P7=	0				
Összesen	1	0	Összesen	0,0658	V	0,1371 %

Feszültségesés a legtávolabbi lámpatest tápvezetékén (L4-B1)

Kábel típus	NY-Y-J 3x1,5	LI*PI/•/A1/U
Keresztmetszet (mm ²)	Al1=	1,5
Keresztmetszet (mm ²)	Al2=	3
Vezetőképeség (•)	Cu=	57
Hossz (m)	LI=	15
Lámpa teljesítmény (W)	PI=	36
		0,1316
		0,0658
		0,1974
		V
		0,4112

Végponti feszültségesés

0,2632 V 0,5482 %